

PCCHIPS TidalWave T12

Generalidades

- > Para Procesadores Intel Pentium 4
- > Intel 865PE Northbridge y Intel ICH5 Southbridge
- > FSB400MHz
- > 8x AGP
- > DDR400
- > Puertos USB 2.0
- > Gigabit LAN
- > En Seria ATA



Especificaciones

Procesador

- > Soporte para socket 478 para procesador de Intel Pentium 4 con tecnología Hyper Threading lista, soporta 800/533/400MHz FSB
- > Soporta el nuevo Intel Prescott CPU

Chipset

- > Intel 865PE Northbridge y Intel ICH5 Southbridge
- > Soporta Serial ATA
- > Soporta ocho puertos USB 2.0
- > Soporta cinco ranuras del PCI 32-bits de arbitraje y decodifican para todas las funciones integradas y el

bus LPC.

- > Audio - C-Media CMI9739A AC'97 Codec (6-CH)
- > Soporta 8x AGP
- > LAN integrada de Realtek RTL8100C 10/100/1000BaseT (8110S LAN de Giga)

Sistema BIOS

- > AMI 2Mb Flash ROM
- > Soporta Plug andPlay 1.0A, APM 1.2, Multi Boot y DMI
- > Soporte para ACPI especificación del revisión 1.0

Memoria

- > 4x184-pin DIMM sockets, soporta dos 2.5V DDR SDRAMs(DDR400/333/266)
- > Soporta Dual Channel DDR
- > Máximo: 4GB

Ranuras De Extensión

- > 1 x AGP 8X, PCI de 5 x, 1 x CNR

I/O Interfaz

- > Conectores del teclado PS/2 y del ratón
- > Un Puerto Paralelo
- > Un Puerto Serial
- > Un puerto de VGA
- > Cuatro Puertos del USB 2.0
- > Un Puerto de RJ 45
- > Audio I/O (Line-in, Line-out and Mic-in)
 - IDE
 - Dos UltraDMA 100/66
- > Puertos integrado, encabezados y otros
 - Fuente de alimentación ATX de 20-pines
 - Fuente de alimentación de 4-pines ATX 12V
 - 360K~2.88MB, 3 modo FDDs o LS120
 - Un conector de IrDA para SIR
 - Dos conectadores serial ATA
 - Dos puertos adicionales USB2.0 en adición de los 4 USB 2.0
 - Un encabezado para el panel frontal switch/LED
 - Un conector de altavoz
 - Conector de CPU/PWR/SYS FAN
 - Un conector de CD in
 - Un encabezado para el audio frontal

Form Factor y Layers

- > Factor De la Forma de ATX, 305*244mm